



ELEKTROTRAFFIC

Forgalomtechnikai Gyártó és Szolgáltató Kft.



Adatok és információk:

Áramfelvétel: 200mA @ 12V DC
Jelzőlámpa típusa: 2db Ø210mm ledes
Súly: 19 kg
Üzemi hőmérséklet: -40 °C + 50 °C
Rádió összeköttetés: 500m
Vezérlés: Mikroprocesszoros vezérlő



ELEKTROTRAFFIC KFT.

1188 Budapest, Eke u. 45/A
Telefon: 06 (1) 630-6310
Telefax: 06 (1) 630-6310
Mobil: 06-30-452-00-53 / 06-30-616-22-40

elektrotraffickft@gmail.com

BLF-2 FÉLÚTELZÁRÓ



GSM MODEM SMS KÜLDÉSHEZ

BLF-2 Félútelzáró fejlesztésénél a fő cél a lehető legkevesebb fogyasztás a rádió hatótávolsága egyenes szakaszon kitarakás nélkül 500m –es elérésével. 150 AH akkumulátor kb: 15 nap –os tápellátást biztosít az akkumulátor állapotától függően.

A félútelzáró két egységből áll: egy Master és egy Slave készülékből. Master egységen lehet peremkereséses megoldással a két jelzőcsoport zöld idejét és az üritési időt állítani.

Üzemszerű sárgavillogó program kapcsolható. Izzó hiba vagy akkumulátor merülés esetén a berendezés sárga villogó üzemmódban működik.

A helyszínen való könnyű mozgatást a dobozon elhelyezett, két kerék segítségével lehet megoldani.

Zárható akkumulátorral és működtető dobozzal van felszerelve.

A félútelzáró piros, sárga és zöld izzó ellenőrzéssel vannak ellátva.

BLF-2 Félútelzáró olyan opcióval is rendelhető, hogy ha sárgán villog bármilyen hiba esetén (piros, sárga, zöld vagy akár akkumulátor) SMS küldés történik az előre megadott telefonszámra az aktuális hibával.

Régi félútelzárót átalakítjuk a mechanika felhasználásával